



Technische Daten Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V für 1x58W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

Originalverpackung 12

## Technische Daten

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                     | 180445                             |
| EAN                               | 8711500910172                      |
| Marke                             | Philips                            |
| Herstellername                    | HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 1 Jahr                             |

## Technische Informationen

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                             | Zubehör                              |
| Watt                                    | 0                                    |
| Vorschaltgerät                          | Elektronisch (HF) ohne Starter       |
| EVG für den Lampentyp                   | TL-D                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 0                                    |
| Maximale Wattanzahl                     | 58                                   |
| Geeignet für                            | TL-D                                 |
| Dimmbar                                 | 1-10 v dimmbar                       |
| Leuchtenverbindung                      | Wago 251                             |
| Anzahl benötigter Lampen                | 1                                    |
| Produkttyp                              | Zubehör - Vorschaltgerät Leuchtstoff |

## Produktinformationen

---

EOC8

91017230

Produktserie

HF-Regulator

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour

